

Transmetteur STC1 -GPRS, la solution au dégroupage total ...



NOUVEAUTÉ
Téléassistance GPRS

CARACTERISTIQUES TRANSMETTEUR

GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> - Boîtier ABS résistant Norme de téléassistance (NF EN50-134) Produit Classe 1 - 3 boutons d'appels - Modem GPRS Quadriband - Antenne GSM ultraplate adhésive (115 x 22 mm) - Système de fixation sur pieds ou murale - Capteur de température ambiante intégré - Livré avec médaillon d'appel
POIDS DIMENSIONS	646 g (secteur) 180*163*122 mm
ALIMENTATION	6 batteries AAA LR6 1.2V Autonomie de 3 jours en cas de coupure secteur.
INTERPHONIE	Protocole d'appel libre Contact Id Distance d'écoute > 5 m Volume du HP réglable
PROGRAMMATION	8 numéros (20 chiffres) programmables Jusqu'à 20 médaillons associables par transmetteur

CARACTERISTIQUES MEDAILLON

GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> - Classe 1 - Etanchéité IP 67 - 2 formats au choix - Support fixation : bracelet ou pendentif
FONCTIONNALITE	<ul style="list-style-type: none"> - Lancement appel d'urgence - Prise d'appel à distance
POIDS DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none"> - de 8 à 20 g selon format - 31*13 mm (petit format) - 46*16 (grand format)
ALIMENTATION	- Pile lithium intégrée (autonomie 5 ans)
INTERPHONIE	- Portée radio : > 250 m selon environnement

Dernier né de la gamme téléassistance SOLEM, STC1-GPRS permet aux téléassisteurs de maintenir une prestation complète et sécurisée de téléassistance fixe à domicile, même en cas de dégroupage total.

Disposant de toutes les fonctionnalités du transmetteur STC1, ce nouveau modèle, conforme aux normes de l'alarme sociale et classe 1, est équipé d'un modem GPRS qui permet un fonctionnement autonome.

Fonctionnement

- 1 Envoi de l'alarme par GPRS au téléassisteur
- 2 Choix de l'appel vocal (Full Duplex) avec l'abonné :
 - rappel de l'abonné par le téléassisteur

OU

 - rappel automatique de la base de l'abonné



STC1-GPRS fonctionne avec une carte SIM de tout opérateur GSM français : SFR, Orange ou Bouygues. SOLEM recommande toutefois l'utilisation d'une carte SIM SFR avec abonnement Machine to machine (M2M).



FAIRE ÉVOLUER son parc de transmetteurs au fur et à mesure de ses besoins !

Les appareils STC1S (version secteur uniquement) peuvent être facilement convertis en STC1-GSM par la simple adjonction du module GSM. Il suffit à l'opérateur de dévisser la partie arrière du transmetteur dans laquelle sont logées les batteries de secours et la remplacer par le module GSM. Cette option permettra donc à un opérateur de faire évoluer son parc d'appareils en fonction des nouveaux besoins exprimés par ses clients.



Pour garantir un fonctionnement optimal, SOLEM a choisi une antenne extérieure, ultraplate et adhésive pour éviter tout déplacement.

Des leds de signal réseau à l'arrière de l'appareil permettent de plus à l'installateur de positionner correctement l'appareil et l'antenne afin d'obtenir un niveau de réception optimal.

Deux formats de médaillons disponibles

Livrés avec bracelet montre ou pendentif.

